

多功能智能电力仪表

三相多功能谐波表



数显电力仪表系列

产品介绍

电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数，包括电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等，带开关两输入输出，电能脉冲输出和RS485通讯接口，可实现数据的远程传输。并可选配模拟量输出、谐波含量分析、复费率电能统计、事件记录等多个功能；产品目前广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电盘及开关柜中。

功能特点

- 显示倍率，通讯地址，波特率等通过面板上的按钮可设置，使用非常灵活方便；
- 可配置1-4路4~20mA模拟量信号输出；
- 可配置1-4路开关量输入监测；
- 可配置1-4路报警输出(即开关量输出)；
- 可配置RS485通讯接口：标准ModeBus-RTU通讯协议；
- 数字校零、数字校调，极度高，性价比极高。

技术参数

精度等级	电流，电压为0.5级或0.2级，有功电能为0.5级，无功电能为1级		
显示	LED数码显示或中文LCD液晶显示		
输入测量	网络	单相，三相三线n33，三相四线n34	
	电压	额定值	AC220V, AC400V/AC100V(可通过PT扩展量程)
		过负荷	持续：1.2倍 瞬时：电压2倍(10秒)
	电流	额定值	AC1AAC5A(可通过CT扩展量程，订货时说明)
		过负荷	持续：1.2倍 瞬时：电流10倍(5秒)
	频率	50/60Hz ± 10%	
电能	单相，四象限有功，无功电能计量		
电源	工作范围	AC220V, AC/DC80~265V, AC380V, DC24V, DC48V	
	功耗	≤5VA	
输出模块	脉冲输出	2路电能脉冲输出，光耦继电器，常数：5200imp/kwh(kvarh)	
	开关量输入	2路或4路开关量输入	
	开关量输出	2路或4路开关量输出	
	模拟量输出	1-4路	
	通讯接口	RS485接口 ModeBus-RTU协议，波特率2400, 4800, 9600, 19200可选	
工作条件	温度	工作：-10~+55℃，存储：-25~+70℃	
	湿度	相对湿度≤93%RH	
	海拔	海拔高度≤2500m	
隔离耐压	输入和电源>2kV，输入和输出>2kV，电源和输出>2kV		
绝缘	≥100MΩ		

三相多功能谐波表



产品介绍

- 采用高性能32位处理芯片，搭配独立计量芯片，测量精度高，运行速度快；
- 采用LCD中文液晶显示；
- 可选择多种选配功能，满足不同场合使用；
- 额定测量电流：AC5A AC1A；
- 额定测量电压：AC380V AC380V/220V AC100V AC100/57.7V。

功能选型表

功能	型号	XC-DM2X-2SY	XC-DM2X-9SY
三相电流		●	●
三相相电压		●	●
三相线电压		●	●
三相有功功率		●	●
总有功功率		●	●
三相无功功率		●	●
总无功功率		●	●
三相功率因数		●	●
三相频率		●	●
正反向无功电能		●	●
正反向有功电能		●	●
谐波		电压、电流23次	
需量		总有功、无功需量	
脉冲		两路(有功、无功)(选配)	
显示方式		LCD液晶显示	
通讯		通讯协议：ModeBus-RTU(默认) 通讯协议：DL/T645-2007(可设置)	
开入/开出(K)		(1-4DD)-(1-4DO)(选配)	
模拟量(M)		1-4路(选配)	
而板尺寸		120x120	96x96
开孔尺寸		112x112	92x92
工作电源		标配AC220V可选配电源AC380 DC24V DC48V AC/DC80-265V (若带变送输出功能，只能选用AC/DC80-265V电源)	

注：“●”表示标配；“○”表示选配。



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号